

קפטן- i גרסה 5

מערכת אזעקה אמינה ומקצועית להגנה מושלמת

קפטן- i גרסה 5

מערכת מושלמת עם 6 אזורים ושני מדורים. קפטן- i הינה מערכת אמינה ומקצועית, אשר תוכננה במיוחד להתקנות בעסקים קטנים ובבתים.

מאפיינים

- 6 אזורים ושני מדורים
- 8 קודי משתמש (כולל קוד שוד)
- הפעלה ותכנות פשוטים וידידותיים למשתמש ולמתקין
- שלוש אופציות לדיווח למוקד: טלפון, סלולר (GSM) ואלחוטי



מערכות אלקטרוניות בע"מ **פומא**

יתרונות למתקין ולמשתמש

- 6 אזורים ושני מדורים
- מנגנון למניעת אזעקות שווא
- הפעלה ותכנות ידידותיים למשתמש ולמתקין
- 8 קודי משתמש (כולל קוד שוד)
- 4 מספרי טלפון למוקד
- דיווח לשתי חברות מוקד בפירוט מלא: טלפון, סלולר (GSM) ואלחוטי למספרי מנוי שונים
- רישום מפורט של אירועים בזיכרון כולל תאריך ושעה
- הגנת קו עם שני נגדים לבדיקת קצר ונתק גם כשהמערכת אינה דרוכה
- בדיקת קו טלפון
- האזנה מרחוק ע"י יחידת מיקרופון (MIC-200)
- אפשרות להפעלה מלאה או חלקית
- קבלת הודעה מוקלטת ע"י כרטיס הודעה (VU-20)
- חסינות RFI גבוהה
- 3 מספרי טלפון לחייגן פרטי: טלפון וסלולר (GSM)
- חיבור מקלט אלחוטי עם 4 אזורים אלחוטיים ו-6 שלטים אלחוטיים לכיבוי/הפעלה ומצוקה

תקשורת למוקד

- שלוש אופציות דיווח למוקד בפירוט מלא: טלפון, סלולרי (GSM) ואלחוטי
- דיווח לשני חברות מוקד: מספרי מנוי שונים
- חייגן קווי ומקודד אלחוטי מובנים
- משדר GSM אינטגרלי ומשדר רדיו (VHF/UHF) עם שני תדרים

לוחות מקשים

- מגוון לוחות מקשים לבחירה
- RX-180: תצוגה דיגיטלית ע"י ספרות וחמש נוריות LED
- RXN-400: לוח מקשים כותב מואר
- RXN-410: לוח מקשים כותב מואר עם תצוגה גדולה
- RX-406: לוח מקשים לתצוגת אזורים ותקלות ע"י נוריות LED
- RXN-200: לוח מקשים מוגן (אנטי-וודל) להתקנה חיצונית

שליטה מרחוק

- VKD-1: לוח מקשים ויטואלי; תוכנת מחשב, המתפקדת כלוח מקשים כותב רגיל, לשליטה, על מערכת האזעקה ממחשב ברשת מקומית או דרך רשת האינטרנט

נתונים טכניים

תנאי סביבה

- טמפרטורת הפעלה: לוח הבקרה:
- לוח מקשים כותב (LCD): מאחסן עד פלוס 50 מעלות צלזיוס
- לוח מקשים מוגן: ממינס 30 עד פלוס 55 מעלות צלזיוס
- לוחות מקשים אחרים: ממינס 10 עד פלוס 50 מעלות צלזיוס
- לחות: עד 75% לחות יחסית

מתחים וזרמים

- מתח כניסה: 14Vac, 2A
- סוללת גיבוי נטענת: 7.2Ah, 12Vdc
- צריכת זרם: 30mA
- לוח הבקרה: 15mA
- לוח מקשים כותב: 30mA
- לוחות מקשים אחרים: 750mA, 13.8Vdc
- מתח יציאה: 13K Ω , 10K Ω (EOL); שני נגדי סוף קו

יציאות וכניסות בבקרה

- הגנת קו: ניתן לבחירה בין 50 מילישניות ל-2.75 שניות
- רגישות אזורים: יציאת עזר PGM/Smoke; יציאת טרמיסטור 100mA מקסימום
- יציאת סירנה: יציאה נפרדת מוגנת ע"י נתיך תרמי

אביזרים נוספים:

- MIC-200: כרטיס הודעה מוקלטת (20 שניות)
- VU-20: מקלט אלחוטי ל-4 גלאים ו-6 שלטים (433MHz)
- RC-U:

תקשורת

- ערוצים מובנים: חייגן טלפון
- טלפון: מקודד מובנה
- אלחוטי: לחיבור מהיר של משדר רדיו (VHF/UHF)
- סלולר: מקודד מובנה לחיבור מהיר של משדר GSM לחיגן למוקד או כחייגן פרטי

פרוטוקולים:

- תמיכה במספר רב של פרוטוקולים (NPAF™, CID, פולס ו-DTMF ועוד)

מידות

- קופסת מערכת: 23 30 10 ס"מ (רוחב גובה עומק); 2.9 ק"ג

לוח בקרה

- 17.5 8.5 5.5 ס"מ (רוחב גובה עומק); 208 גרם



P/N 4420081 Rev A (08/05)

סטודיו שוקי קוליק

דואל: sales-israel@pima-alarms.com רח' הצורף 5, אזה"ת חולון, 58856 טל' 03-5587555, פקס 03-5591112
www.pima-alarms.com

פומא
 להגנה מושלמת